

# P8100P

## 10.1 ДЮЙМОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

Экран 10.1" с разрешением 1920 x 1200 (Full HD)  
 Восьмиядерный процессор 2.45 ГГц с высокой производительностью  
 Эффективная работа с ОС Android 13 версии  
 Беспроводной роуминг Wi-Fi  
 Мощный аккумулятор 10000 мАч  
 Широкий спектр дополнительных аксессуаров для работы



# UROVO

# P8100P 10.1 ДЮЙМОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



## ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СВОЕМ КЛАССЕ

Планшет UROVO P8100P оснащен 8-ми ядерным 2.45 ГГц процессором Qualcomm, оперативной памятью в 4 ГБ, встроенной памятью в 64 ГБ и ОС Android 13 версии. Выдающиеся параметры планшета позволяют поддерживать высокую производительность при работе с устройством.



## ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

P8100P оснащен батареей емкостью 10000 мАч, которая позволяет работать до 10 часов без дополнительной подзарядки.



## КОМФОРТНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Ультра-высокое разрешение позволяет вывести на огромный экран промышленного планшета больше информации и гарантирует высокое качество и четкость изображения.



## РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Планшет оснащен сканирующими модулями 1D/2D, которые позволяют считывать большинство линейных и двумерных кодов. Модуль NFC также позволяет работать в режиме эмуляции карт и режиме P2P.



## БЕСШОВНЫЙ Wi-Fi РОУМИНГ

Специально оптимизированная опция коммуникации по Wi-Fi и возможности бесшовного роуминга позволяют существенно снизить задержки в передаче сигнала по сети.

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ



datamobile



клеверенс

Urovo

# P8100P 10.1 ДЮЙМОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



## СКАНЕР

возможность сканирования  
1D и 2D штрих-кодов

## БАТАРЕЯ

10000 мАч, 3.8 В

## КАМЕРА

Тыловая 13 Мп, вспышка.  
Фронтальная - 5 Мп

## ЭКРАН

10.1 дюйма, 1920 x 1200  
Full HD, TFT

255,4 мм

175 мм



18.5 мм



**Аккумуляторная батарея**

10000 мАч, 3.85 В



**Защитный чехол**



**Зарядная станция**

1 слот для планшета + 1 слот для АКБ



**Крепление для погрузчика**



**Коммуникационная мини-подставка**

1 слот для питания планшета + передача данных Ethernet, USB Type-A, RS-232, RS-485



**Ремешок на руку**

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель	UROVO P8100P
Операционная система	Android 13
Процессор	Восьмиядерный Qualcomm SM 6115, 2.45 ГГц
Память	RAM: 4 ГБ ROM: 64 ГБ
Экран	10.1" TFT экран. Разрешение 1920 x 1200 Full HD. Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами
Аудио	Стереосистема (2 стерео динамика), сдвоенный микрофон с подавлением шума, поддержка наушников
Слоты расширения	Nano-SIM x 2 / PSAM x 1 Micro SD карта (до 256 ГБ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Интерфейсы	USB Type-C, POGO PIN
Датчики	Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально)

## СБОР ДАННЫХ

Встроенный сканер штрих-кодов	Honeywell HS7
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Фронтальная камера 5 Мп. Тыловая камера 13 Мп. Вспышка
NFC	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B Поддержка MIFARE, FeliCa Режим эмуляции карт, режим P2P, режим чтения Расстояния сбора данных 0-6см (ISO15693), 0-4см (ISO14443A / B)

## БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WAN ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ГОЛОСА

Диапазон WAN	TD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66) WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BCO (800 МГц) CDMA 1x GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900)
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

## БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LAN

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Рабочий канал	2.4G, 5G
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPV2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
Бесшовный роуминг	802.11r

## БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ PAN

Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR/EDR + BLE
-----------	------------------------------

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	255.4 x 175 x 18.5
Вес, г	826
Аккумулятор	10000 мАч, время зарядки не более 4 часов, Quick Charge 3.0
Кнопки	Боковые кнопки: звук +, -, кнопка вкл/выкл питания, сканирования.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Рабочая температура	-20 ~ 60°C
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5%RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.2 метров
IP-рейтинг	IP67